

仕 様 書

SHS-6L

品 名	ソーラー充電・放電コントローラー
型 番	SHS-6L
制御機能	充電・放電制御
システム電圧	DC12V
最大入力電圧	DC25V
最大入力電流	6A
最大負荷電流	6A
制御バッテリー電圧範囲	DC6V ～ DC15V
自己消費電流	<8mA
充電方式	PWM（パルス幅変調方式）4段階充電 ノイズレス低周波制御
温度補正	-30mV/°C（25°C）
温度補正範囲	-30°C ～ +60°C
温度補正対象	吸収、フロート、均等化充電電圧セットポイント
バッテリー残量表示LED	緑、黄、赤、3段階表示
保護回路	過入力電圧/電流保護・逆接続保護、端子短絡保護 バッテリー低電圧保護（負荷端子）
動作周囲温度範囲	-25°C ～ +50°C
蔵置温度範囲	-55°C ～ +80°C
湿 度	100% N. C.
外形寸法	66×150×35 mm
重 量	113g

製 造 元 : Morningstar Corporation, USA（モーニングスター社 米国）

輸入販売元 : 東京都中央区銀座 1-14-9 銀座スワロービル 9F 株式会社 桐 生

仕 様 書

SHS-10L

品 名	ソーラー充電・放電コントローラー
型 番	SHS-10L
制御機能	充電・放電制御
システム電圧	DC12V
最大入力電圧	DC25V
最大入力電流	10A
最大負荷電流	10A
制御バッテリー電圧範囲	DC6V ～ DC15V
自己消費電流	<8mA
充電方式	PWM（パルス幅変調方式）4段階充電 ノイズレス低周波制御
温度補正	-30mV/°C（25°C）
温度補正範囲	-30°C ～ +60°C
温度補正対象	吸収、フロート、均等化充電電圧セットポイント
バッテリー残量表示LED	緑、黄、赤、3段階表示
保護回路	過入力電圧/電流保護・逆接続保護、端子短絡保護 バッテリー低電圧保護（負荷端子）
動作周囲温度範囲	-25°C ～ +50°C
蔵置温度範囲	-55°C ～ +80°C
湿 度	100% N. C.
外形寸法	66×150×35 mm
重 量	113g

製 造 元 : Morningstar Corporation, USA（モーニングスター社 米国）

輸入販売元 : 東京都中央区銀座 1-14-9 銀座スワロービル 9F 株式会社 桐 生